

TANKSTATION PRO 142W

3 USB-C + USB-A

Herzlichen Glückwunsch! Schön, dass du dich für die tizi Tankstation Pro entschieden hast. Wir sind uns sicher, du wirst viel Freude beim Stromzapfen haben.

tizi Produkte sind smart und durchdacht.

Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfehlst!

Deine tizi Tankstation Pro im Überblick

1 Strom-Anschluss

Hier steckst du das Stromkabel ein.

2 ⚡ Ultrastarker USB-C Port bis 140 Watt

Besonders geeignet für extra stromhungrige MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro und andere Tablets sowie die meisten Geräte mit einem USB-C-Anschluss.

Selbst wenn du an allen anderen Ports Geräte lädst, wird an diesem Port mit mindestens 65 Watt weitergetankt.

3 ⚡ Superstarker USB-C Port bis 65 Watt

Geeignet für MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, iPad, iPhone, Homepod, Homepod mini, AirPods, Tablets und die meisten Geräte mit Lightning- oder USB-Anschluss.

Auch bei gleichzeitiger Nutzung anderer Ports gibt's hier immer mindestens 45 Watt Leistung.

4 ⚡ Starker USB-C Port bis 65 Watt

Bringt die gleiche Leistung wie sein Nachbar. Wenn dort schon was lädt, kommen hier immer mindestens 20 Watt an, z. B. für iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod mini und ähnliche Geräte.

5 USB-A Port

Geeignet für iPhone, AirPods, Tablets und die meisten Geräte mit Lightning- oder USB-Anschluss.

Tipps

Entferne alle Kabel von USB-Ports, an denen nicht geladen wird. So gehst du sicher, dass an benutzten Ports mit schnellstmöglicher Geschwindigkeit geladen wird.

Verwende generell nur hochwertige Kabel von tizi oder von anderen Markenherstellern. No-Name Kabel haben meist einen sehr geringen Kupferanteil (nur so kann an den Herstellungskosten gespart werden). Dies führt zu sehr schlechten Ergebnissen.

Gute Kabel findest du auf [tizi.tv/flip](https://www.tizi.tv/flip)

Weitere Fragen?

www.tizi.tv/help

Technische Daten

* Eingang: 100-240V~ 50-60 Hz 2200mA

* Ausgang: max. 142 Watt insgesamt

* Überlastschutz, Übertemperaturabschaltung

⚡ USB-C PD

28V = 5A (140W)

20V = 3,25A (65W)

20V = 3A (60W)

15V = 3A (45W)

9V = 3A (27W)

5V = 3A (15W)

Verteilt: 140W-65W

⚡ USB-C PD

20V = 3,25A (65W)

15V = 3A (45W)

9V = 3A (27W)

5V = 3A (15W)

Verteilt: 65W-45W

⚡ USB-C PD

20V = 3,25A (65W)

15V = 3A (45W)

9V = 3A (27W)

5V = 3A (15W)

Verteilt: 65W-20W

⚡ USB-C PPS

5 - 21V = 5A

max. 100W

⚡ USB-C PPS

3,3 - 21V = 3,25A

max. 65W

USB-A

5V = 2,4A (12W)

Betriebstemperatur: -10°C bis 35°C, Standby Power: 0,1W,

Effizienz: durchschnittlich 90,4%, bei geringer Last: 78,1%

Entdecke weitere tizi Produkte

www.tizi.tv/more

ZAPFZWERG



TANKSTELLE



FLIP ULTRA



tizi /club

VIP ★★★★★ MEMBERSHIP

✓ Mit jedem tizi Produkt Punkte sammeln

✓ Frühen Zugang zu neuen Produkten

✓ Exklusive Deals nur für Mitglieder

Kostenlos anmelden: www.tizi.tv/club

tizi Code: **KHNW-T3QA-CN5L**

Sicherheitsinformationen

Achtung: Deine tizi Tankstation Pro wird mit Netzspannung 100V - 240V betrieben. Es ist lebensgefährlich, das Gerät zu öffnen oder in Nähe von Feuer und Wasser zu bringen.

Deine tizi Tankstation Pro ist für den Gebrauch in trockenen Räumen bestimmt. Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsinformationen kann es zu einem Brand, Stromschlag oder Verletzungen und Beschädigung der angeschlossenen Geräte kommen.

Informationen zum bestimmungsgemäßen Gebrauch

Wenn du die tizi Tankstation Pro zum Aufladen deiner USB-Geräte verwendest, stelle sicher, dass sie vollständig zusammengesetzt ist, bevor sie mit einer Steckdose verbunden wird. Der Netzstecker muss einen festen Sitz in der Steckdose haben. Beim Betrieb von Netzteilen, mit oder ohne angeschlossenen Geräten, können Geräusche wie Pfeifen, Surren oder Brummen entstehen. Dieses Verhalten ist normal und bedeutet keinen Defekt des Gerätes.

tizi Tankstation Pro darf niemals mit nassen Händen an eine Netzsteckdose angeschlossen oder aus einer Steckdose herausgezogen werden. Bitte ebenfalls die jeweils den USB-Geräten beiliegenden Nutzungs- und Sicherheitshinweise beachten. tizi Tankstation Pro kann sich beim normalen Betrieb des Geräts erwärmen. tizi Tankstation Pro darf nicht bei kondensierenden klimatischen Bedingungen, etwa unmittelbar nach langer Lagerung in kalter Umgebung betrieben. Bitte keine defekten USB Kabel verwenden.


Trenne tizi Tankstation Pro von der Steckdose und löse alle Kabel in folgenden Situationen:

- Deine tizi Tankstation Pro war Regen oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt oder Flüssigkeit ist in das Gehäuse gelangt.
- tizi Tankstation Pro wurde fallen gelassen, das Gehäuse wurde beschädigt oder das Gerät ist wartungs- oder reparaturbedürftig.

Europäische Union – Informationen zur Entsorgung

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss.

Gebe dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestandteile zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingekapselt werden.



© equinix AG. All rights reserved.

equinix AG
Zeitpunkt Haus
Dr.-Johann-Heitzer-Str. 4
85757 Karlsfeld
Germany

www.tizi.tv

tizi, equinix and the equinix logo are trademarks of equinix AG, registered in Germany and other countries. iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a trademark of Apple Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks and/or registered trademarks of their respective companies. We reserve the right to alter product specifications without prior notice.

IT878-BV00499-20240327